Завод дизельных генераторов в Краснодаре

ИСТОЧНИК ВАШЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Компания «Энерго-Юг»
г. Краснодар
Ул. Московская 97
(861) 244-96-26

Коммерческое предложение

№	Наименование	Цена за шт. с НДС
1	ДГУ АД315-Т400 открытая на раме	2 806 000 р.
2	ДГУ АД315-Т400 открытая на раме с АВР	2 896 000 р.
3	ДГУ АД315-Т400 в кожухе	2 925 000 р.
4	ДГУ АД315-Т400 в кожухе с АВР	3 015 000 р.
5	ДГУ АД315-Т400 в шумозащитном кожухе	2 975 000 р.
6	ДГУ АД315-Т400 в шумозащитном кожухе с АВР	3 065 000 р.

Техническое описание

Наименование	*Характеристики*
Производитель	Дизель (Россия)
Модель	АД-315 ЯМЗ L
Максимальная мощность	433 кВА / 346 кВт
Номинальная мощность	394 кВА / 315 кВт
Базовая мощность	315 кВА / 252 кВт
Максимальная сила тока, А	624
Номинальный ток в основном режиме, А	568
Напряжение, В	230/400
Двигатель	
Производитель двигателя	ЯМЗ (Россия)
Модель двигателя	8503.10
Кол-во и расположение цилиндров	12, V-образное
Максимальная мощность двигателя, кВт	396
Частота вращения, об/мин	1500
Тип охлаждения	жидкостное
Объём двигателя, л	25.86
Удельный расход топлива, л/кВт*ч	0.275

Менеджер отдела продаж: Роман +7(918) 434-96-26

Компания «Энерго-Юг»
г. Краснодар
Ул. Московская 97
(861) 244-96-26

Расход топлива при 100% нагрузке, л/час	86.5
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час	64.9
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час	43.3
Альтернатор	
Производитель альтернатора	Stamford
Модель альтернатора	
Тип альтернатора	Синхронный
Стабильность выходного напряжения, %	1
Стабильность выходной частоты, %	1
Класс защиты	IP 23
Характеристики эффективности основных узлов	
КПД двигателя, %	40.9
КПД альтернатора, %	87.5
КПД силовой установки, %	35.8
Габариты и вес (открытое исполнение)	
Габариты, мм	3400x1300x2300
Ёмкость бака, л	600
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч	6.9
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч	9.2
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч	13.9
Масса, кг	4750

Система управления SmartGen 6120U

Контроллер HGM6120, интегрирующий в себе цифровые, микропроцессорные и сетевые технологии, используется для системы автоматического управления дизель-генератора. Он может выполнять, в том числе, функции автоматического запуска или остановки, распределения данных и защитной сигнализации. В контроллере по умолчанию установлен русский язык.

Компания «Энерго-Юг»
г. Краснодар
Ул. Московская 97
(861) 244-96-26

Вариант исполнения: в контейнере, АВР, на шасси.

В базовую комплектацию станции (исполнение открытое на раме) входит:

- ✓ Двигатель дизельный жидкостного охлаждения с радиатором
- ✓ Автомат защиты генератора
- ✓ Аккумуляторная батарея
- ✓ Стандартный глушитель
- ✓ Электростартер
- ✓ Зарядный генератор
- ✓ Встроенный топливный бак
- ✓ Генератор синхронный
- ✓ Электронный регулятор напряжения
- ✓ Цифровой контроллер с ЖК дисплеем